



ENDRESS

Power Generators

ESE 3000i

Artikel-Nr.: **110006**

Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	13,0
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	Endress 175/E
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm ³]	171
Leistung bei 3000 U/min	4,2
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	926,6
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,36
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	68
Gewicht ca. [kg]	41
Maße L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

27.9.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006

ENDRESS 
Power Generators

Vorteile auf einen Blick

Motor gemäß Abgasstufe Stage V

Invertertechnologie

Hohe Stromqualität

Kompakt und leise

Einfache Handhabung

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator Überlastungsschutz

Lastabhängige Motordrehzahl

Anschluss für 12 V Batterieladung

USB Anschluss

Radsatz serienmäßig

Klappbarer Handgriff

Mögliche Einsatzbereiche

230V

Elektronische Verbraucher bis

3000W

Elektrowerkzeuge bis

2750W

Gartengeräte bis

2350W

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

27.9.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

